

Raqtair

ラクティア

コンパクトな設計に加え、操作性の大幅アップを実現した劇場・スタジオ向けリモートコントロールシューティングシステム用の操作卓です。マウス操作によって、パン、チルト、フォーカス、カラーチェンジ、バンドアの開閉など、全ての操作が可能です。また、マウス操作と数字キーなどを併用することで、より素速い操作を実現することができます。パッチ画面では、マウス操作によって負荷レイアウトを簡単に変更・修正することができます。


A control console for remote controlled shooting systems in theaters and studios that has a compact design with greatly improved operability. A mouse can be used to control everything from pan, tilt, focus and color change to opening and closing of barndoors. The mouse can also be used with the numerical keypad for even more rapid control. The patch screen allows easy change or correction of the load layout using the mouse.



Raqtair

■定格・仕様 Rating, Specifications

型式名称 Model	Raqtair ラクティア
定格電圧 Voltage	AC100V±10%
定格周波数 Frequency	50/60Hz
定格消費電力 Wattage	20W
使用温度範囲 Operating Temperature Range	5~40℃
イベント管理機能 Event Memories	50 イベント
記憶CUE数 Memory CUE	1000CUE
最大チャンネル数 Control Channel	1024ch
調光制御信号 Lighting Control Signal	DMX512/1990
チャンネルグループ Channel Group	200
スタック Stack Memories	200
チェイス(エフェクト) Chase Memories	99パターン×99ステップ
CUE No. 設定範囲 CUE Setting Range	0.1~999.9
チェイスNo. 設定範囲 Chase Setting Range	1~99
適合機種 Suitable Luminaires	RCCシリーズ、TRS/TRFシリーズ(丸成電機製リモコンポットライト)
制御 Control	パン、チルト、フォーカス、カラー、バンドア
外部記憶媒体 External Memory	USBメモリ
モニターディスプレイ Monitor Display	17型LCD



■操作パネル Panel Layout

