


練馬文化センター

舞台照明設備 No.59



大ホール観客席




文化センター全景

練馬文化センター
練馬区練馬1-17-37

MARUMO ELECTRIC CO.,LTD.

練馬文化センターは駅まん前にあります

「街には顔がある、その顔の表情をつくるのは、家並であったり、人々の暮しの様子であったりする。道路や鉄道などは、さしずめ血管とか神経系といったところだろうか」（『街路のノート』）東京市街地図を広げてみると、練馬というところには国鉄の駅がありません。東京23区で、私鉄しか通っていないのは、ここと世田谷区だけなのです。大発見ではないのですが、改めていわれてみると、なるほど、という感じがします。昔はこのあたりものどかな田園地帯で、そこを西武鉄道のミニSLが走っていたそうですが、今や区内の沿線に武蔵野音大、日大芸術学部など、芸術系の大学を抱え、都心部ま近の文教・住宅地域として発展しています。練馬区立練馬文化センターは、その西武鉄道練馬駅のまん前に新設されました。大ホールはもちろん、小ホールの設備にも、大ホール並みの設備をもった特色ある施設として、新しい文教地区にふさわしい文化センターの役割を十分に発揮するものです。MARUMOの照明設備が、ここで活躍をはじめています。



大ホール観客席



調光室

大ホール


収容人員 1498名
 舞台間口 18m
 奥行 14m
 高さ 9m
 設備容量 3φ4W 500KVA

調光設備

サイリスター調光器盤
 舞台用 30A 228台
 60A 28台
 客席用 60A 8台
 ——集中制御方式——



照明操作卓

プリセットフェーダー	80本×3場面
グループフェーダー	6本
クロスフェーダー(A-B)	1組
クロスフェーダー(AB-C)	1組
マスターフェーダー	1本
フリーフェーダー	10本
フリーマスターフェーダー	1本




照明操作卓

電子クロスバー選択操作盤



シーケンスディマー操作部


場面切替SW	1式
回路SW(L-OFF-D)	80個
PFG選択押釘SW	1式
PFG表示器(デジタル表示)	80個
PFG個別押釘SW	80個
シーケンスディマー	7ch×20ステップ
シーケンスディマー用	
ダブルブラシフェーダー	7本
マスターフェーダー	1本
電子クロスバー選択操作盤	
(負荷側256回路×フェーダー側98本)	
	×2場面記憶式
フェーダー側キーボード	1式
負荷回路押釘SW	256個
プリセットフェーダー	80本×3場面




サイリスター調光器整

負荷設備


- ①プロセニアムサスペンションライト
フライダクトT型20Aコンセント18個
9回線L=16.2m……………1列
*サスペンションライト用スポットライト
MS-II型100W 18台
- ②第1ボーダーライト
BC型200W90灯4色配線上下共通中区分
L=18m……………1列
- ③第1サスペンションライト
フライダクトT型20Aコンセント48個
16回線L=18m……………1列
*サスペンションライト用スポットライト
CEC-II型1000W 20台
MS-II型1000W 20台
- ④第2ボーダーライト
BC型200W×90灯4色配線上下共通中区分
L=18m……………1列




大ホール舞台上部



大ホール断面図



シーリングライト



センターピンスポットライト

- ⑥第2サスペンションライト
フライダクトT型20Aコンセント48個
16回線L=18m.....1列
- ※サスペンション用スポットライト
CEC-II型1000W 20台
MS-II型1000W 20台
- ⑦第3サスペンションライト
フライダクトT型20Aコンセント48個
16回線L=18m.....1列
- ※サスペンションライト用スポットライト
CEC-II型1000W 20台
MS-II型1000W 20台
- 天井反射板用ライト
QCO型300W.....39台
QCO型200W.....9台
(第3サスペンションライト切替えて使用)
- ⑧第4サスペンションライト
フライダクトT型20Aコンセント36個
12回線L=18m.....1列
- ※サスペンションライト用スポットライト
CEC-II型1000W 15台
MS-II型1000W 15台
- ⑨アッパー・ホリゾンライト
フライダクトT型20Aコンセント120個
18回線L=19.8m.....1列
- ※ホリゾンライト用フラッドライト
QCU型500W 120台
- ⑩トーマンタルライト
CEC-II型1000W.....16台
- ⑪トーマンタルタワーライト
CEC-II型1000W.....16台
- ⑫フットライト
F型60W×84灯4色配線L=12.6m.....1列
- ⑬花道フットライト
CH型60W×33灯2色配線L=4.95m...2列
- ⑭前舞台フットライト
CH型60W×130灯2色配線L=19.8m...1列
- ⑮ロー・ホリゾンライト
QCL型300W×72灯2段式4色配線
L=18m.....1列
- ⑯コンタクタースポットライト
ERQ-10型650W.....1台
- ⑰客席ライトパトン
フライダクトT型20Aコンセント24個
8回線L=16.2m.....1列
- ※客席ライトパトン用スポットライト
CEC-II型1000W 12台
FQ型1500W 12台
- ⑱第1サイドフロントライト
CEC-II型1000W.....8台
CEL-II型1500W.....8台
FQ型1500W.....8台
ERQ-10型650W.....4台
- ⑲第2サイドフロントライト
CEC-II型1000W.....8台
CEL-II型1500W.....8台
FQ型1500W.....8台
- ⑲シーリングライト
CEL-II型1500W.....48台
- ⑳センターピンスポットライト
クセノン2000W.....4台

小ホール

収容人員 592名
 舞台間口 15m
 奥行 7m
 高さ 8m
 設備容量 3φ4W 500KVA



小ホール観客席

調光設備

サイリスター調光器盤
 舞台用 30A 192台
 60A 20台
 客席用 60A 6台
 —集中制御方式—

照明操作卓


プリセットフェーダー 80本×3場面
 グループフェーダー 6本
 クロスフェーダー(A-B) 1組
 クロスフェーダー(AB-C) 1組
 マスターフェーダー 1本
 フリーフェーダー 10本
 フリーマスターフェーダー 1本
 場面切替SW 1式
 回路SW(L-OFF-D) 80個
 PFG選択押釦SW 1式
 PFG表示器(デジタル表示) 80個
 PFG個別押釦SW 80個
 シーケンスディマー 7Ch×20ステップ
 シーケンスディマー用
 ダブルブラシフェーダー 7本
 マスターフェーダー 1本

電子クロスバー選択操作盤

(負荷側212回路×フェーダー側98本)


×2場面記憶式

フェーダー側キーボード 1式
 負荷回路押釦SW 212個
 プリセットフェーダー 80本×3場面



小ホール調光室の照明操作卓

小ホール断面図



負荷設備

①プロセニウムサスペンションライト

フライダクトT型20Aコンセント36個
 18回線L=14.4m……………1列
 ※サスペンションライト用スポットライト
 CEC-II型1000W 16台
 MS-II型1000W 16台
 ERQ-10型650W 4台

②第1ボーダーライト

BC型200W×72灯4色配線上下共通中区分
 L=14.4m……………1列

③第1サスペンションライト

フライダクトT型20Aコンセント48個
 16回線L=14.4m……………1列
 ※サスペンションライト用スポットライト
 CEC-II型1000W 20台
 MS-II型1000W 20台

第④第2ボーダーライト

BC型200W×72灯4色配線上下共通中区分
 L=14.4m……………1列

⑥第2サスペンションライト

フライダクトT型20Aコンセント48個
 16回線L=14.4m……………1列
 ※サスペンションライト用スポットライト
 CEC-II型1000W 20台
 MS-II型1000W 20台

⑥第3サスペンションライト

フライダクトT型20Aコンセント36個
 12回線L=14.4m……………1列
 ※サスペンションライト用スポットライト
 CEC-II型1000W 15台
 MS-II型1000W 15台

天井反射板用ライト

QCO型200W……………33台
 (第3サスペンションライトと切替えて使用)

⑦バックサスペンションライト

フライダクトT型20Aコンセント36個
 12回線L=14.4m……………1列
 ※サスペンションライト用スポットライト
 CEC-II型1000W 15台
 MS-II型1000W 15台

⑧アッパーホリゾンライト

フライダクトT型20Aコンセント72個
 12回線L=16.2m……………1列
 ※ホリゾンライト用フラッドライト
 QCU型500W 72台

⑨トーマンタルライト

CEC-II型1000W……………12台

⑩トーマンタルタワーライト

CEC-II型1000W……………12台

⑪フットライト

F型60W×72灯4色配線L=10.8m……………1列

⑫花道フットライト

CH型60W×24灯2色配線L=3.6m……………2列

⑬ローホリゾンライト

QCL型300W×64灯4色配線L=16m……………1列

⑭第1サイドフロントライト

CEC-II型1000W……………12台

⑮第2サイドフロントライト

CEC-II型1000W……………12台


FQ型1500W……………12台

⑯シーリングライト

CEL-II型1500W……………36台

⑰センターピンスポットライト

クセノン2000W……………3台



小ホール舞台上部



大ホール横観

丸茂電機株式会社

◆本社・営業部◆

東京都千代田区神田須田町1-24 〒101

TEL (03) 252-0321(代表)

◆大阪出張所◆

大阪市北区野崎町9-6(東梅田ビル) 〒530

TEL (06) 312-1913・1922

◆名古屋出張所◆

名古屋市中区栄4丁目1-1(中日ビル内) 〒460

TEL (052) 261-1111(内線425)