

No.158

舞台照明設備◆MARUMO ELECTRIC CO.,LTD.

甲府市総合市民会館

甲府市総合市民会館
甲府市青森3丁目10番44号
設計管理=株式会社山下設計
芸術ホール
収容人員=5000名
舞台開口=15.00E
奥行=14.60E
高さ=8.00E
設備容量=3,443,000VA
山の都アリーナ
収容人員=2000名
舞台開口=20.00E
奥行=6.20E
高さ=7.00E
設備容量=3,443,000VA



総合市民会館全景▶

▼ホール観客席



ひとり一人の笑顔が見える距離

「スープの冷めない距離」というのがあります。これからの高齢化社会を控えて、二世帯、三世帯が共に暮らしていくのに、ふさわしい間隔がこのようなとえられるようです。地域コミュニティの文化創造においても、これからは同じようにヒューマンな距離というのが注目されるでしょう。ホールの客席に座った時に、お隣の人の笑顔がわかる、またステージの上にも、同じ見知った仲間の顔がある。そのような交歓が、地域の文化創造の場では、欠かせない要素でしょう。こんどオープンした「甲府市総合市民会館」は、そのような地域コミュニティに最もふさわしいスケールの公共文化施設のひとつです。立地も、甲府市の中心部、身じかな所に作られました。地元からのニーズを掘り起こして発表の場を作り出していこうというのが、この市民会館のコンセプトです。500席の「芸術ホール」、多目的に対応出来る「山の都アリーナ」と、このコンセプトが生かされています。MARUMOの照明設備も、この、地域に密着した文化施設で、お隣の人の笑顔にスポットをあてていきます。

芸術ホール ゆったりとした客席。そして、洒落た雰囲気。手頃な客席数 500 席のこの芸術ホールは市民の文化、芸術の発表の場として大いに活用されています。市民生活に密着した身近な芸術ホール。



ホール観客席▲

ホール照明操作卓▼

芸術ホール 調光設備

サイリスター調光器盤


舞台用 30A 170台
60A 8台

客席用 40A 8台

集中制御方式

照明操作卓(マリネットⅡX型調光システム)

トータルクロスフェーダ……………1組
トータルタイム操作スイッチ……………1組
サブクロスフェーダ……………3組
サブクロス操作スイッチ……………3組
サブマスターフェーダ……………10本
サブマスターフラッシュスイッチ……………10個
サブマスタートータルフェーダ……………1本



モードキー	1式
サブコマンドキー	1式
カーソルキー	1式
レベルワイヤール	1式
タイムワイヤール	1式
記憶プリセット数	250シーン
調光器:コントロールチャンネルバッチ 178CH:178CIR	
チャンネルグループバッチ	99グループ
調光特性記憶	9種類
エフェクト/パターン	99/パターン
フェードイン/アウトタイム	0~999秒
ディレイタイム	0~999秒
ウェイトタイム	0~999秒
14吋高解像度カラーディスプレイ(CRT)	2台
フルバックアップ装置	1式
3.5吋フロッピーディスク装置	1式
プリセットフェーダー	60本×3場面
フラッシュスイッチ	60個
手動クロスフェーダー	1組
場面選択押釦スイッチ	1式
客席調光操作スイッチ	1式
舞台袖操作パネル	
フリーフェーダー	10本
フリーマスタフェーダー	1本
客席調光操作スイッチ	1式
舞台袖分電盤=3φ 4W 30KVA	




ホール舞台上部▲

芸術ホール 負荷設備

- ①第1ボーダーライト
BC型200W×72灯4色配線上下共通中区分
L=14.4m.....1列
C型20Aコンセント16個付 切替スイッチ8個
- ②策1サスペンションライト
フライダクトC型20Aコンセント48個16回線
L=14.4m.....1列
- ③第2ボーダーライト
BC型200W×72灯4色配線上下共通中区分
L=14.4m.....1列
- ④第2サスペンションライト
フライダクトC型20Aコンセント48個16回線
L=14.4m.....1列
- ⑤第3サスペンションライト
フライダクトC型20Aコンセント48個16回線
L=14.4m.....1列
- ⑥第4サスペンションライト
フライダクトC型20Aコンセント48個16回線
L=14.4m.....1列
- サスペンションライト用スポットライト
CSQ型1000W.....24台
FQ型1000W.....48台
- ⑦アッパーホリゾンライト
フライダクトC型20Aコンセント58個8回線
L=14.4m.....1列
アッパーホリゾンライト用ライト
QCU型300W.....56台
- ⑧天井反射板用ライト
QCO型300W.....42台(7回線)
第2サスペンションライトと切り替えて使用する。
- ⑨トーマンタルライト
コンセントダクトC型20Aコンセント2口用 8個8回線
CSQ型1000W.....16台
- ⑩フットライト
F型60W×72灯4色配線L=10.8m.....1列

ホールサイリスター調光器盤▼




- ⑪花道フットライト
FG型60W×48灯2色配線L=5.4m.....2列
- ⑫フロアコンセント
C型30A 2口用(舞台前).....4個
C型30A 3口用(舞台袖).....10個
C型30A 4口用(舞台奥).....1個
C型60A 1口用(舞台袖).....2個
C型60A 4口用(LH用).....2個
- ⑬ローアホリゾンライト
QCL型300W×56灯4色配線
L=14.4m.....1列
- ⑭フロントサイドライト
コンセントダクトC型20Aコンセント3口用 12個12回線
CSQ型1000W.....32台
- ⑮シーリングライト
コンセントダクトC型20Aコンセント32個16回線

- CMQ型1500W.....32台
- ⑯センターピンスポットライト
クセノン1000W.....2台
- 移動用器具
CMQ型1500W.....4台
FQ型1000W.....6台
CSQ型1000W.....8台
ECQIII型7C/1000W.....8台
FQ型500W.....6台
CSQ型500W.....4台
CEC型500.....6台
FP型500W.....8台
CT型60W×6灯2回線.....4本
CT型60W×8灯2回線.....6本

山の都アリーナ

市民のスポーツセンター、体力、健康づくり、ふれあいの場として活用されてる山の都アリーナ。ここでは、常に市民の躍動が息づいています。この山の都アリーナはスポーツセンターの機能に加えて各種のイベントや催物も出来るようにと、ちょっとした工夫がされています。



山の都アリーナ 調光設備

サイリスター調光器盤

舞台用 30A 128台

客席用 60A 15台

集中制御方式


照明操作卓(ディマック調光システム)

プリセットフェーダ.....50本×3場面

PFG個別押釘スイッチ兼フラッシュスイッチ...50個

グループフェーダ.....6本

フラッシュスイッチ.....	6個
クロスフェーダ.....	1組
マスタフェーダ.....	1本
フリーフェーダ.....	6本
フリーマスタフェーダ.....	1本
PFG選択押釘スイッチ.....	1式
場面選択押釘スイッチ.....	1式
PFG表示器(デジタル表示).....	50個
回路スイッチ(L-OFF-D).....	50個
回路選択操作/パネル(ユニクロスクレep選択式).....	1式
(負荷側128回路×フェーダ側50本)×多場面記憶式	
電飾操作/パネル.....	1式
客調操作/パネル.....	1式
舞台袖操作/パネル	
フリーフェーダ.....	6本
フリーマスタフェーダ.....	1本



◀アリーナ調光室

山の都アリーナ
負荷設備

ポーダライト

BC型200W×81灯4色配線上下共通中区分
L=16.2m.....1列

C型20Aコンセント16個切替スイッチ8個付

サスペンションライト

フライダクトC型20Aコンセント36個12回線
L=16.2m.....1列

サスペンションライト用スポットライト

CSQ型1000W.....6台

FQ型1000W.....12台

アッパー・ホリゾンライト

フライダクトC型20Aコンセント72個8回線

L=16.2m.....1列

アッパー・ホリゾンライトQCU型300W.....72台

フロアコンセント

C型30Aコンセント2口用(舞台前、袖).....5個

C型30Aコンセント2口用(舞台奥).....2個

C型30Aコンセント4口用(LH用).....2個

C型30Aコンセント3口用(仮設舞台用).....3個

第1ライトパトン

フライダクトC型20Aコンセント48個16回線

L=16.2m.....1列

第2フライダクト

フライダクトC型20Aコンセント48個16回線

L=16.2m.....1列

第3フライダクト

フライダクトC型20Aコンセント24個8回線
L=10.8m.....1列

第4フライダクト

フライダクトC型20Aコンセント24個8回線
L=10.8m.....1列

第5フライダクト

フライダクトC型20Aコンセント24個8回線
L=10.8m.....1列

フロントサイドライト

コンセントダクトC型30Aコンセント2口用.....16個

天井コンセントボックス

C型30Aコンセント9個付.....2個

移動用スポットライト

FQ型1500W.....6台

FQ型1000W.....24台

CSQ型1000W.....16台

SPH II型1000W.....40台

ECQ III型5C/1000W.....4台


FQ型500W.....4台

CSQ型500W.....4台


ERQ-10型650W.....4台

センターピンスポットライト



クセノン3000W.....4台



アリーナサイリスター調光器盤▶



◀アリーナ上部



イベントモール

玄関を入ると、すぐに3階までの吹き抜けのこのイベントモールに出会います。玄関ロビーを兼ねた、このイベントモールは魅力に溢れている。

しかも、様々な発表、展示、イベント空間としても利用出来るよう設計されていて、どこまでもゆったりと、そして、無駄の無い空間づくりが窺えるイベントモールです。

MARUMO ELECTRIC CO., LTD.

丸茂電機株式会社

◆本社・営業部◆

東京都千代田区神田須田町1-24 〒101

TEL (03) 3252-0321

◆大阪営業所◆

大阪市北区野崎町9-6(東梅田ビル) 〒530

TEL (06) 312-1913

◆名古屋営業所◆

名古屋市中区栄4-1-1(中日ビル) 〒460

TEL (052) 263-7425

◆福岡出張所◆

福岡市中央区大名1-14-45(福岡鴻池ビル) 〒810

TEL (092) 741-4762

◆広島出張所◆

広島市南区皆実町1-10-2(広島建設工業棟内) 〒734

TEL (082) 252-1600

◆札幌出張所◆

札幌市中央区南一条西7-12(都市ビル) 〒060

TEL (011) 261-0321

◆仙台出張所◆

仙台市青葉区本町1-13-24(平山ビル) 〒980

TEL (022) 263-0221